

						総容量(KVA)	0.707KVA
						m2 VA数	

記号	記号	型番	ランプ	数量	容量 (VA)	小計 (VA)	安定器・オプション
○	DL1	小型ダウンライト ODERIC:OD361055	100V(2700K) LED4.6W	8	4.6	36.8	
◎	DL2	ベースダウンライト広角 ODERIC:OD261908	100V(2700K) LED8.4W	6	8.4	50.4	
□	DL3	角形ベースダウンライト ODERIC:OD261118	100V(2700K) LED8.4W	3	8.4	25.2	
◐	WD	傾斜天井用ダウンライト ODERIC:OD261294	100V(2700K) LED8.4W	8	8.4	67.2	
◑	DL人感	人感式ダウンライト ODERIC:OD261742	100V(2700K) LED6.6W	3	6.6	19.8	
◎	DSL	棚下ダウンライト ODERIC:OD301091	100V(2700K) LED4.8W	3	4.8	14.4	
▬	KT1	キッチンライト スイッチ付 ODERIC:OB255284	100V(5000K) LED9.8W	1	9.8	9.8	
▬	M870	間接照明器具 MORIYAMA:ELC9P2-072J27F-100E	100V(2700K) LED21.3W	1	21.3	21.3	電源ケーブル EPTE220-610×1本
▬	M1446	間接照明器具 MORIYAMA:ELC9P2-120J27F-100EN	100V(2700K) LED34.9W	4	34.9	139.6	延長ケーブル×4本 EEEE220-610
◐	BR1	ブラケットライト 手元スイッチ付 KOIZUMI:AB42176L	100V(2700K) LED12.4W	2	12.4	24.8	
◐	BR2	ブラケットライト ODERIC:OB255256	100V(2700K) LED10.9W	1	10.9	10.9	
⚡	SP1	スポットライト プラグ式 狭角 ODERIC:OS256581	100V(2700K) LED4.8W	4	4.8	19.2	
⚡	SP2	スポットライト プラグ式 中角 ODERIC:OS256589	100V(2700K) LED4.8W	4	4.8	19.2	
▬	SA1250	直付形器具 トラフ形 ODERIC:XL501008P4B	100V(5000K) LED31.8W	3	31.8	95.4	
□	SB295	埋込型器具 ODERIC:XD466021	100V(5000K) LED31W	4	31.0	124.0	
⚡	WSP	スポットライト フランジ式 防雨形 ODERIC:OG254924	100V(2700K) LED4.8W	2	4.8	9.6	
◐	BR3	ブラケットライト 人感センサ付 防雨形 ODERIC:OG254296P1	100V(2700K) LED6.6W	3	6.6	19.8	
⚡		調光コントローラー(位相制御)オーデリック器具用 ODERIC:LC211		5	0.0	0.0	
⚡		調光コントローラー(位相制御)森山器具用 PANASONIC:WTC57521W		1	0.0	0.0	
ライティングレールは必要な長さ及び色を確認の上、手配設置すること。							
間接照明器具は発注から3週間ほど必要な場合があるので注意すること。							
ON/OFFスイッチは別途必要数用意すること							

図面枠はご指定の枠を使用します。ご指定がなければ弊社のものを使用します。